



Неоновая лампа — газоразрядная лампа, наполненная в основном неоном или аргоном под низким давлением. Напряжение зажигания лампы обычно не более 100 Вольт, напряжение гашения порядка 40-65 Вольт.

Тип	Размер		размер провода		напряжение зажигания		ток (mA)	Рекомендуемое последовательное сопротивление		Наработка (Час)	
	Диаметр (mm)	Длина (mm)	Диаметр (mm)	Длина (mm)	V(AC)	V(DC)		KΩ(110V)	KΩ(220V)		
NE-2 Низкая яркость											
	4*10	4	10	0.35	30	55	78	0.35	150	560	30000
	5*12	5	12	0.40	30	55	78	0.35	150	560	30000
	5*14	5	14	0.40	30	55	78	0.35	150	560	30000
	5*16	5	16	0.40	30	55	78	0.35	150	560	30000
	6*12	6	12	0.40	30	55	78	0.50	100	330	30000
	6*14	6	14	0.40	30	55	78	0.50	100	330	30000
	6*16	6	16	0.40	30	55	78	0.50	100	330	30000
	6*18	6	18	0.40	30	55	78	0.50	100	330	30000
	6*20	6	20	0.40	30	55	78	0.50	100	330	30000
NE-2C стандартная яркость											
	4*10	4	10	0.35	30	55	78	1.10	51	150	20000
	5*12	5	12	0.40	30	55	78	1.20	47	120	25000
	5*14	5	14	0.40	30	55	78	1.20	47	120	25000
	5*16	5	16	0.40	30	55	78	1.20	47	120	25000
	6*12	6	12	0.40	30	55	78	1.60	33	100	25000
	6*14	6	14	0.40	30	55	78	1.60	33	100	25000
	6*16	6	16	0.40	30	55	78	1.60	33	100	25000
	6*18	6	18	0.40	30	55	78	1.60	33	100	25000
	6*20	6	20	0.40	30	55	78	1.60	33	100	25000
NE-2H высокая яркость											
	4*10	4	10	0.35	30	85	120	1.0	33	150	25000
	5*12	5	12	0.40	30	85	120	1.20	27	120	30000
	5*14	5	14	0.40	30	85	120	1.20	27	120	30000
	5*16	5	16	0.40	30	85	120	1.20	27	120	30000
	6*12	6	12	0.40	30	85	120	1.40	22	100	30000
	6*14	6	14	0.40	30	85	120	1.40	22	100	30000
	6*16	6	16	0.40	30	85	120	1.40	22	100	30000
	6*18	6	18	0.40	30	85	120	1.40	22	100	30000
	6*20	6	20	0.40	30	85	120	1.40	22	100	30000