

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Номинальная частота, Гц                      | 50/60       |
| Выдерживаемое напряжение, В в минуту         | 2500        |
| Условия эксплуатации                         | УХЛ4        |
| Диапазон рабочих температур, °С              | -5 : +40 С° |
| Степень защиты                               | IP 40       |
| Электрическая износоустойчивость, циклов В_О | ≥ 500000    |
| Механическая износоустойчивость, циклов В_О  | ≥ 1000000   |

3SA5 - пластиковый корпус  
3SA8 - металлический корпус

N/O – нормально открытый контакт  
N/C – нормально закрытый контакт

НАЗНАЧЕНИЕ

Арматура управления серий 3SA5, 3SA8 предназначена для оперативного управления технологическим оборудованием и индикации состояния электрических цепей. Аппаратура применяется в электрических цепях переменного тока частотой 50/60Гц с напряжением до 660В и постоянного напряжения до 400В; устанавливается, например, в постах кнопочных, вводно-распределительных устройствах, устройствах автоматического включения резерва, станциях управления электрическими приводами и т.п.  
Все изделия соответствуют стандартам IEC 60947-5-1.

| Исполнение                                                                                                  | Цвет                                                                                | Технич. хар-ки | Модель      | Габ. размеры                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>с потайным толкателем  |    | N/O            | 3SA8-BA11   |  |
|                                                                                                             |   | N/O            | 3SA8-BA21   |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/O            | 3SA8-BA31   |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/O            | 3SA8-BA51   |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/O            | 3SA8-BA61   |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/C            | 3SA8-BA22   |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/C            | 3SA8-BA42   |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/O            | 3SA8-BA3311 |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/O            | 3SA8-BA3341 |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/O            | 3SA8-BA3351 |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/C            | 3SA8-BA4322 |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/C            | 3SA8-BA4342 |                                                                                       |
| <br>с потайным толкателем |  | N/O            | 3SA5-BA11   |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/O            | 3SA5-BA21   |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/O            | 3SA5-BA31   |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/O            | 3SA5-BA51   |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/O            | 3SA5-BA61   |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/C            | 3SA5-BA22   |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/C            | 3SA5-BA42   |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/O            | 3SA5-BA3311 |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/O            | 3SA5-BA3341 |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/O            | 3SA5-BA3351 |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/C            | 3SA5-BA4322 |                                                                                       |
|                                                                                                             |  | N/C            | 3SA5-BA4342 |                                                                                       |