

Экономичная паяльная станция i-CON nano



Компактный одноканальный микропроцессорный блок пиковой мощностью 80 Вт с миниатюрным паяльником i-Tool nano для пайки SMT и стандартных компонентов. Регулировка температуры в диапазоне от 150°C до 450°C или переключение между предустановленными значениями. Режим "спячки" для увеличения срока службы паяльных жал. Быстрый разогрев до рабочей температуры всего за 9 секунд. Дополнительная возможность выбора метода стабилизации температуры (скоростной, мягкий или усредненный) с загрузкой через карту SD (отдельно) при помощи ПО с сайта Ersa GmbH. 100% антистатическое исполнение паяльной станции Ersa i-CON nano по спецификациям MIL SPEC/ESA.

Используется [серия жал 102](#)

Внимание: паяльная станция Ersa i-CON nano работает ТОЛЬКО с паяльником с i-Tool nano.

Блок управления i-CON nano

- Напряжение сети 220-240 В, 50-60 Гц
- Вторичное напряжение 16,5 В
- Средняя рабочая мощность 68 Вт
- Стабилизация температуры технология SENSOTRONIC
- Диапазон температур 150°C - 450°C
- Время нагрева: 9 с
- Дисплей: ЖКИ, серого цвета
- Шнур сетевой ПВХ, 2 метра
- Исполнение полностью антистатическое, MIL-SPEC/ESA
- Размеры (длина x ширина) 145 X 80 мм

Паяльник i-Tool nano

- Рабочее напряжение переменное 16,5 В
- Средняя мощность 65 Вт
- Время разогрева до 350°C - около 9 сек
- Вес (без шнура) - около 30 г
- Шнур 1,5 м., ультрагибкий, термостойкий, антистатический
- Исполнение полностью антистатическое, MIL-SPEC/ESA

Комплект поставки

- Блок управления
- Подставка-держатель A050
- Паяльник i-Tool-nano с жалом 102CDLF16
- Вискозная губка или чистящая стружка 008M
- Сетевой кабель – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации